

D1030S/D1030D - Separator powielacz sygnałów

HOME > KATEGORIE > SEPARATORY EX > D1030S/D1030D - SEPARATOR-POWIELACZ SYGNAŁÓW

Separator-powielacz sygnałów cyfrowych (styk prosty lub NAMUR) z wyjściem przekaźnikowym SPDT na szynę DIN

PRODUCENT

GM International

ZASTOSOWANIE

Separator wejść binarnych dostępny jest w wersji jedno- lub dwukanałowej. Moduł może zostać skonfigurowany do współpracy ze stykiem beznapięciowym lub czujnikiem zbliżeniowym typu NAMUR. Wyjście przekaźnikowe typu SPDT umożliwia dowolną konfigurację wyjścia jako NO lub NC. Konfigurowalna reakcja na błąd zwarcia/rozwarcia pętli.

GALERIA PRODUKTU WRAZ Z PRZYKŁADOWYMI REALIZACJAMI



Dane techniczne:

Lp.

1	Sygnał wejściowy	1 lub 2 niezależne kanały, styk beznapięciowy lub czujnik zbliżeniowy NAMUR, ON≥2.1mA, OFF≤1.2mA.
2	Sygnał wyjściowy	przełącznik typu SPDT beznapięciowy, max parametry: 2A 250Vac 500VA, 2A 250Vdc 80W;
3	Zasilanie	sygnalizacja zwarcia/rozwarcia pętli (LED)
4	Atesty	20...30Vdc, zabezpieczenie przed odwrotną polaryzacją
5	Cecha	ATEX- DMT01 ATEX E042X, IECEx, UL &C-UL, FM & FM-C, rosyjski i
6	Opcje/Funkcje	ukraiński zgodny z GOST, Atesty morskie DNV i KR ITA Ex II (1) G [Ex ia Ga] IIC, II (1) D [Ex ia Da] IIIC, I (M1) [Ex ia Ma] I, II 3G Ex nA II T4, [Ex ia Ga] IIC, [Ex ia Da] IIIC, [Ex ia Ma] I Wersje jednokanałowa D1030S lub dwukanałowa D1030D; system zasilania "Power Bus"; powielacz sygnałów

